

## Handleiding Bluetooth Barcodescanner

### Eigenschappen

- Draadloos bereik circa 50meter,
- Toepasbaar op vrijwel iedere bluetooth apparaat,
- Compatible voor IOS & Android,
- Trilfunctie,
- 1D en QR barcodescanner,
- Standby tijd in slaapmodus circa 7 dagen.

### Gebruikershandleiding

1. Druk op de knop voor 2 seconden de scanner aan te zetten
2. Zet de bluetooth functie aan op uw apparaat,
3. Zoek "QS-Scanner", maak verbinding (pincode is niet nodig),
4. Functies worden geactiveerd door het scannen van menu barcodes,
5. Druk de knop voor 6 seconden in om de scanner uit te zetten,
6. Opladen kan middels de Micro USB oplaadkabel,
7. LED indicator:
  - Groen: Scanner staat aan, bij flash is de batterij leeg
  - Blauw: Bluetooth status is goed, bij flash niet

### Bluetooth

#### Mobiele apparaten:

1. Druk op de knop voor 2 seconden de scanner aan te zetten
2. Zet de bluetooth functie aan op uw apparaat,
3. Scan de barcode "Bluetooth connect"
4. Zoek "QS-Scanner", maak verbinding (pincode is niet nodig),
5. Functies worden geactiveerd door het scannen van menu barcodes,

#### Windows:

1. Druk op de knop voor 2 seconden de scanner aan te zetten
2. Ga naar de bluetooth settings op uw apparaat,
3. Scan de barcode "Bluetooth connect"
4. Kies voor "verbinden zonder wachtwoord / pincode"
5. De driver wordt automatisch geïnstalleerd.

## Menu bediening via barcode:

### Bluetooth connect:



### IOS toetsenbord aan / uit:



### Trilfunctie aan:



### Trilfunctie uit:



### Slaapmodus na 30sec:



### Slaapmodus na 60sec:



### Slaapmodus na 5min:



### Fabrieksinstellingen:



Voor vragen kunt u contact opnemen met Sinatec Europe BV:  
Tel: +31(0)162-430673 | www.sinatec.com | Ref: SCANNER-B